

Общие настройки ProToilet

ProToilet_settings.yaml - файл конфигурации модуля, он содержит все необходимые настройки для работы модуля. Данный файл создается автоматически при первом запуске модуля. После изменения параметров в данном файле, для вступления их в силу необходимо перезапустить модуль ProToilet.

Настройки разбиты на 4 группы:

- local_server - параметры локального сервера модуля
- log - параметры логирования
- pin - параметры генерируемых pin-кодов
- web_controller - параметры работы с контроллером

local_server

```
# Локальный сервер
local_server:
  # IP адрес на котором будет размещен сервер (str)
  host: 0.0.0.0
  # Порт сервера (int)
  port: 11170
  # Зашифрованный пароль для доступа к серверу (str)
  password: ''
  # Максимальное кол-во потоков для сервера (int)
  threadpool_size: 4
```

- **host** - Подсеть, в рамках которой сервер ProToilet принимает и обрабатывает запросы. Значение по умолчанию «0.0.0.0» (обрабатывать запросы из любой подсети).
Важно! Если вы не знаете зачем нужен этот параметр - не меняйте его значение.
Важно! Не устанавливать «127.0.0.1».
- **port** - Порт на котором работает (принимает запросы) сервер ProToilet (по умолчанию 11190).
- **password** - пароль для авторизации в админку.
- **threadpool_size** - количество потоков обработки. Изменять не рекомендуется!

log

```
# Логирование
log:
  # Уровень логирования (int)
  level: 4
  # Срок хранения *.log файлов (int)
  retention_days: 7
```

- **level** - Уровень логирования. Чем выше - тем подробнее. По умолчанию - 4. Возможные

значения 1-10.

- **retention_days** - Срок хранения *.log файлов (дней). По умолчанию - 7. Возможные значения 1-30.

web_controller

```
# Настройки для веб-контроллера
web_controller:
# Интервал между сообщениями от контроллера (в секундах) (int)
interval: 10
```

- **interval** - как часто(время в секундах) контроллер будет пинговать сервер. По умолчанию - 10.

code_settings

```
# Настройки генерируемых пин-кодов
pin:
# Длина пин-кода (int)
len: 4
# Время жизни пин-кода (в минутах) (int)
life_time: 15
# Кол-во возможных проходов по пин-коду (0 - безлимита) (int)
pass_limit: 0
```

- **len** - Длина пин-кода.
- **life_time** - Время жизни пин-кода (в минутах).
- **pass_limit** - Кол-во возможных проходов по пин-коду (0 - безлимит).

From: <https://wiki.carbis.ru/> - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link: https://wiki.carbis.ru/external/pro_toilet/02_protoilet_configure/01_settings

Last update: **2023/10/18 13:41**